



Intelligentní výkonový snímač CHINT Pro řešení nabíječky HUAWEI EV-Charger

PŘESNOST

Přesnost měření lepší než třída 1 v celém teplotním rozsahu

JEDNODUCHÝ A SNADNÝ

- > Standardní montáž na DIN lištu 35 mm
- > Malý objem, šířka: 72 mm
- > LCD displej, snadné nastavení a kontrola
- > Vizualní identifikace pomocí barev s jednoduchým zapojením

ZELENÝ

- > Celková spotřeba energie ≤ 2 W

Text a obrázky odrážejí aktuální technický stav v době tisku. Technické změny vyhrazeny. Chyby a opomenutí jsou vyhrazeny. Společnost CHINT nenesे odpovědnost za tiskové chyby.



Chytrý výkonový snímač CHINT Pro řešení nabíječky HUAWEI EV-Charger

Technické specifikace	DDSU666-FE
Mechanické parametry	
Rozměry (Š × H × V)	72×98×65,5 mm
Typ montáže	Lišta DIN35
Napájení	
Typ elektrické sítě	3P4W/1P2W
Vstupní napětí	85 VAC ~ 288 VAC (fázové napětí)
Spotřeba energie	≤2 W
Pomocný napájecí zdroj	85 VAC ~ 288 VAC (L,N)
Rozsah měření	
Síťové napětí	147 VAC ~ 499 VAC
Fázové napětí	85VAC ~ 288VAC
Proud	0 A ~ 100 A
Přesnost měření	
Napětí	±0,5 %
Proud	±1 %
Kmitočet	±0,01 Hz
Výkon	±1 %
Energie	±1 %
Komunikace	
Rozhraní	Jednosměrný Ethernet
Komunikační protokol	Modbus-TCP
Prostředí	
Provozní teplota	-25° ~ 60°
Skladovací teplota	-40 °C ~ 70 °C
Provozní vlhkost	5 % ~ 95 % (bez kondenzace)
Ostatní	
Doplňek	Proudový transformátor



Copyright © CHINT GLOBAL PTE. LTD.2022. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti CHINT GLOBAL PTE. LTD

Obecné prohlášení

Informace v tomto dokumentu mohou obsahovat prediktivní prohlášení, mimo jiné včetně tvrzení o budoucích finančních a provozních výsledcích, budoucím portfoliu produktů, nových technologiích atd. Existuje řada faktorů, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky a vývoj budou podstatně lišit od těch, jež jsou vyjádřeny nebo naznačeny v prediktivních prohlášeních. Proto jsou tyto informace poskytovány pouze pro referenční účely a nepředstavují nabídku ani přijetí. Společnost CHINT může tyto informace kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Pro objednávky a informace kontaktujte hongys@chintglobal.com

CHINT ITALIA INVESTMENT SRL

Adresa: Via Bruno Maderna 7
30174 Venezia (Itálie)
Tel.: +39 3896692658
E-mail: hongys@chintglobal.com

CHINT ELECTRICS S.L.

Adresa: Calle José Echegaray, Num 8.Parque
Empresarial Las Rozas Edificio 3, Planta Baja, Oficina 7-8.C.P:
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel.: +34 91 645 03 53
E-mail: hongys@chintglobal.com

